1.先将双呼坐席绑定员工(客户端)



😑 💽 销售宝	日日新	开 😪 拨打电话	任务列表 (法想) 防封隐私号	开启 开启双呼功能	修改绑定		×
希 首页	双呼现	功能绑定			坐席号:	홍号: 801065015895073754	
口 资源池		序号	坐席号	手机号	绑定人员:	点: 点击选择对应员工	
· 警 客户 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1	801065015895073754	15895073754	*新绑定员工:	BI: 请选择 /	
IF叫任务 ×	#15	10%/75				吉小春	
④ 斑马雷达	×1.*	10ж/д					
● 短信邮件发送记录							
0 设置 ^							
▶双呼管理							
• 防封隐私号绑定							
▶ 组织架构							
▶ 公海设置							
▶任务设置							
▶模板							
・消息推送							
▶充值续费							
▶充值订单					取消 确定	确定	

2.登录各个员工账号,点击页面上方开启双呼功能按键 ■ 销售宝 □ 已断开 % 拨打电话 := 任务列表 ③ 防封隐私号 开启 双呼功能 ● 首页 通话统计



3.使用拨号盘拨打电话或私海列表拨打

😑 🔐 销售宝	C E	新开 😪 拨打电话 🗄	■ 任务列表 (关闭 防封隐私号	开启 开启双呼功能								@ 消	總 🛗 日程 🔵 吉小
骨 首页	禾人济	或空户												
🗋 资源池	a	114/19日) Q 请输入公司名称/联系人/联系方式					搜索 更多筛选条件 > 批量导入					新增額	沪 管理分组	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·														
▶ 公海客户	可在私海	索结果共818条数据 中直接点击相对应的得	客户											
▶私海客户	E	选择 0 家企业												点击双呼
▶ 全部客户		公司名称	联系人	联系方式	添加时间	客户来源	拨号状态	跟进状态	上次跟进时间	分组	微信检测	添加微信	客户类型	查看详情
▶ 回收站		玉兰广场5期18幢502室	王俊,徐萍	13915845987	2020-01-02 10:22:34	手动添加	未拨打	未跟进	2020-03-25 14:14:09	3月13	未检测	未添加	未定义	0 0 0
■ 呼叫任务 ~		玉兰广场5期16幢2504室	吴康旭,刘思彤	13951233576	2020-01-02 10:22:34	手动添加	未拨打	未跟进	2020-03-25 14:11:21	3月13	未检测	未添加	未定义	0 🛛 🖵
		玉兰广场5期14幢1804室	王超,罗潇	18661235100	2020-01-02 10:22:34	手动添加	未拨打	未跟进	2020-03-25 14:10:00	3月13	未检测	未添加	未定义	0 0 0
⑦ 斑马雷达		玉兰广场5期20幢803室	韩超,白艳红	18612037755	2020-01-02 10:22:34	手动添加	未拨打	未跟进	2020-03-25 11:52:23	3月13	未检测	未添加	未定义	00
▲ 短信邮件发送记录		玉兰广场5期16幢2503室	谢明洁	15850680591	2020-01-02 10:22:34	手动添加	未拨打	未跟进	2020-03-25 10:29:40	3月13	未检测	未添加	未定义	000
♥ 设置 ~		"	//	18994998301	2020-03-25 09:52:42	手动添加	未拨打	未跟进	2020-03-25 09:52:42	系统默认分组	未检测	未添加	未定义	00
		玉兰广场5期21幢1003室	徐柯	13806128337	2020-01-02 10:22:34	手动添加	未拨打	未跟进	2020-03-21 16:18:00	3月13	未检测	未添加	未定义	0 🛛 🖵
		玉兰广场5期23幢甲单元401室	潘晓燕,马海平	15961167221	2020-01-02 10:22:34	手动添加	未拨打	未跟进	2020-03-21 16:17:34	3月13	未检测	未添加	未定义	00
		玉兰广场5期18幢701室	王保义,沈园园	13915091915	2020-01-02 10:22:34	手动添加	未拨打	未跟进	2020-03-13 14:48:35	3月13	未检测	未添加	未定义	0 🛛 🖵
		玉兰广场5期16幢2703室	李敏垚	15895055597	2020-01-02 10:22:34	手动添加	未拨打	未跟进	2020-03-13 14:48:35	3月13	未检测	未添加	未定义	000

APP 中使用双呼拨打

1. 先确认是否打开双呼模式





2.使用拨号盘拨打双呼模式



<u>A</u> .	4:04
<	拨号

1	2	3 Def
4	5	6 MNO
7 PORS	8	9 wxyz
★ 输入被叫号码后点∄	0 5拨打 +	# **
双呼模式		Liklar

3. 使用私海拨打

